



# MANUAL

## Qc1



QUALITRONIX

# CAMPAINHA SEM FIO

# 52

Toques musicais



Nosso Website

Exclusivo! Longo alcance 150 metros\*

Instale você mesmo!

Bateria inclusa no produto!



06865-18-11748



GARANTIA

### Antifurto\*\* e Resistente a água\*\*\*

A Campainha sem fio Qualitronix possui 52 toques musicais e 4 níveis de volume. É ideal para uso em ambientes residenciais e comerciais, pois possui um design moderno e sua instalação é muito fácil. O receptor salva automaticamente a configuração cada vez que um toque ou volume for selecionado, ou seja, em caso de falta de energia a campainha não perde a última configuração feita pelo usuário.

#### Instalação do Receptor


Somente plugar na tomada e selecionar o áudio e volume desejável através dos botões na lateral do produto. O receptor salva automaticamente a configuração cada vez que um toque ou volume for selecionado, ou seja, em caso de falta de energia a campainha não perde a última configuração feita pelo usuário.

Basta plugar no tomada!

Próximo toque musical

Voltar toque musical

Volume



#### Instalação do Transmissor

Fixar a base antifurto\*\* utilizando dois parafusos e buchas, ou utilizar as fitas de fixação para prender a base, ambos conforme desenho:

Encaixe e empurre para baixo.




Base de fixação antifurto\*\*

1ª Parte  
Fixar no local desejado utilizando os parafusos e buchas, nos 2 furos de fixação.

Fita de fixação.

OU



Ou utilize a Fita de fixação para prender o suporte no local desejado.



Ponto de remoção

2ª Parte  
Encaixar o transmissor sobre a base antifurto e empurrar para cima até que o transmissor se alinhe e encaixe perfeitamente na base.

3ª Parte  
Para remover o transmissor da Base antifurto é necessário inserir uma chave de fenda no ponto de remoção. Enquanto empurra o transmissor para baixo aplique gradualmente uma força na chave até o desencaixe das peças.

OBS.: Não instalar o transmissor sobre uma superfície metálica.

#### Características Técnicas

##### Receptor

- 52 toques musicais;
- 4 níveis de volume;
- Volume entre 45 a 80db;
- Indicador visual de alto-brilho;
- Bivolt automático: 100 a 240Vac;
- Potência: < 1,5W;
- Memória de programação.

##### Transmissor

- Pilha A23 12 Vdc (inclusa no produto);
- Alcance de 150 metros em área aberta;
- Resistente à água\*\*\*.

##### Notas

\* Livre de obstáculos.

\*\* A funcionalidade antifurto não é eficaz caso o produto seja preso com as Fitas de fixação. Recomenda-se a fixação convencional, com o uso dos parafusos e buchas.

\*\*\* O produto é resistente a respingos de água. Não submergir. A Fita de fixação pode perder a aderência em caso de contato com a água.

Garantia: O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelada, se o produto não for utilizado para o fim que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado a rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se sofrer danos, alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado. A Qualitronix Tecnologia Ltda. está em conformidade com a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Qualitronix não acessa, capta, transfere e nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir desse produto.

Composição: Plástico e circuito eletrônico.

Validade: Produto não perecível.

Contém: 1 unidade do produto;  
2 unidades de parafuso, 2 unidades de bucha;  
2 unidades de fita de fixação.

\* Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Revisão Carteira: A1.

A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma ABNT NBR ISO 9001 pelo TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli.



Qualitronix Tecnologia Ltda  
CNPJ: 02.803.462/0001-72  
Av. Sapucaí, 539 - Bairro Boa Vista  
Santa Rita do Sapucaí - MG  
CEP: 37540-000  
www.qualitronix.com.br

INDÚSTRIA  
BRASILEIRA